

Soustavy lineárních rovnic a matice

Lukáš Kokrda

Ekonomicko správní fakulta
Masarykova Universita

podzim 2020

- Soustavy lineárních rovnic
 - Typy soustav
 - Metody řešení
- Matice
 - Základní pojmy (zápis, vektor, speciální typy matic, symetrická matice)
 - Operace s maticemi (rovnost, sčítání, násobení, transponování)
 - Determinant matice
 - Řešení soustav rovnic pomocí matic

- Jaký je geometrický význam rovnice?

- Jaký je geometrický význam rovnice?
„Najít průsečík dvou grafů.“

- Jaký je geometrický význam rovnice?
„Najít průsečík dvou grafů.“

$$f(x) = g(x)$$

- Jaký je geometrický význam rovnice?
„Najít průsečík dvou grafů.“

$$f(x) = g(x)$$

- Jak ale najít bod (oblast), která by splňovala více podmínek?

- Jaký je geometrický význam rovnice?
„Najít průsečík dvou grafů.“

$$f(x) = g(x)$$

- Jak ale najít bod (oblast), která by splňovala více podmínek?
 - Více rovnic nejde dát do vzájemné rovnosti.

- Jaký je geometrický význam rovnice?
„Najít průsečík dvou grafů.“

$$f(x) = g(x)$$

- Jak ale najít bod (oblast), která by splňovala více podmínek?
 - Více rovnic nejde dát do vzájemné rovnosti.
 - Ale lze několik rovnic řešit současně.

- Jaký je geometrický význam rovnice?
„Najít průsečík dvou grafů.“

$$f(x) = g(x)$$

- Jak ale najít bod (oblast), která by splňovala více podmínek?
 - Více rovnic nejde dát do vzájemné rovnosti.
 - Ale lze několik rovnic řešit současně.
 - Takzvanou soustavu rovnic.

- Jaký je geometrický význam rovnice?
„Najít průsečík dvou grafů.“

$$f(x) = g(x)$$

- Jak ale najít bod (oblast), která by splňovala více podmínek?
 - Více rovnic nejde dát do vzájemné rovnosti.
 - Ale lze několik rovnic řešit současně.
 - Takzvanou soustavu rovnic.
- Omezíme se pouze na lineární rovnice.

- Jaký je geometrický význam rovnice?
„Najít průsečík dvou grafů.“

$$f(x) = g(x)$$

- Jak ale najít bod (oblast), která by splňovala více podmínek?
 - Více rovnic nejde dát do vzájemné rovnosti.
 - Ale lze několik rovnic řešit současně.
 - Takzvanou soustavu rovnic.
- Omezíme se pouze na lineární rovnice.
 - (Pomocí numerických metod lze každá rovnice převést na opakované řešení lineárních rovnic.)

Soustava lineárních rovnic

$$\begin{array}{ccccccccc} a_{11} \cdot x_1 & + & a_{12} \cdot x_2 & + & \cdots & + & a_{1n} \cdot x_n & = & b_1 \\ a_{21} \cdot x_1 & + & a_{22} \cdot x_2 & + & \cdots & + & a_{2n} \cdot x_n & = & b_2 \\ \vdots & & \vdots & & \ddots & & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} \cdot x_1 & + & a_{m2} \cdot x_2 & + & \cdots & + & a_{mn} \cdot x_n & = & b_m \end{array}$$

- $a_{ij} \in \mathbb{R}, i = 1, \dots, n, j = 1, \dots, m$ koeficienty
- $x_i, i = 1, \dots, n$ neznámé (pro malá n , x , y a z)
- $b_j \in \mathbb{R}, j = 1, \dots, m$ koeficienty pravých stran
- $n \in \mathbb{N}$ počet neznámých
- $m \in \mathbb{N}$ počet rovnic

- Počet řešení:
 - Žádné řešení
 - Jedno řešení
 - Nekonečně mnoho řešení („určitého tvaru“)
- Bohužel toto nejde na první pohled jednoznačně určit.

- Počet řešení:
 - Žádné řešení
 - Jedno řešení
 - Nekonečně mnoho řešení („určitého tvaru“)
- Bohužel toto nejde na první pohled jednoznačně určit.

$$\begin{array}{rcl} x_1 & + & 2y_1 & + & z_1 & = & 3 \\ 2x_1 & + & 2y_1 & + & 3z_1 & = & 4 \\ x_1 & + & & & z_1 & = & 2 \\ 2x_1 & + & 4y_1 & & & = & 8 \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl} x_2 & + & y_2 & - & z_2 & = & 1 \\ 2x_2 & + & 2y_2 & - & 4z_2 & = & 2 \\ x_2 & + & y_2 & + & z_2 & = & 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl} x_3 & + & y_3 & - & z_3 & = & 1 \\ 2x_3 & + & 2y_3 & - & 4z_3 & = & 2 \\ & & & & z_3 & = & 1 \end{array} \quad \begin{array}{lcl} [x_1; y_1; z_1] & = & [3; \frac{1}{2}; -1] \\ [x_2; y_2; z_2] & = & [t; 1-t; 0], \quad t \in \mathbb{R} \\ [x_3; y_3; z_3] & = & \text{Nemá klasické řešení.} \end{array}$$

- Homogenní × Nehomogenní soustava

- Homogenní × Nehomogenní soustava
- Přeuročená soustava

- Homogenní × Nehomogenní soustava
- Přeuročená soustava
- Nedourčená soustava

- Homogenní × Nehomogenní soustava
 - Homogenní soustava má na všech pravých stranách jen 0
- Přeuročená soustava
- Nedourčená soustava

- Homogenní × Nehomogenní soustava
 - Homogenní soustava má na všech pravých stranách jen 0
 - Homogenní rovnice má vždy alespoň triviální řešení
- Přeuročená soustava
- Nedourčená soustava

- Homogenní × Nehomogenní soustava
 - Homogenní soustava má na všech pravých stranách jen 0
 - Homogenní rovnice má vždy alespoň triviální řešení
- Přeuročená soustava
 - Je soustava, která má více rovnic než proměnných
- Nedourčená soustava

- Homogenní × Nehomogenní soustava
 - Homogenní soustava má na všech pravých stranách jen 0
 - Homogenní rovnice má vždy alespoň triviální řešení
- Přeuročená soustava
 - Je soustava, která má více rovnic než proměnných
 - „Nemívá klasické řešení, ale řešení ve smyslu nejmenších čtverců.“
- Nedourčená soustava

- Homogenní × Nehomogenní soustava
 - Homogenní soustava má na všech pravých stranách jen 0
 - Homogenní rovnice má vždy alespoň triviální řešení
- Přeuročená soustava
 - Je soustava, která má více rovnic než proměnných
 - „Nemívá klasické řešení, ale řešení ve smyslu nejmenších čtverců.“
- Nedourčená soustava
 - Má méně rovnic než proměnných

- Homogenní × Nehomogenní soustava
 - Homogenní soustava má na všech pravých stranách jen 0
 - Homogenní rovnice má vždy alespoň triviální řešení
- Přeuročená soustava
 - Je soustava, která má více rovnic než proměnných
 - „Nemívá klasické řešení, ale řešení ve smyslu nejmenších čtverců.“
- Nedourčená soustava
 - Má méně rovnic než proměnných
 - „Mívá nekonečně mnoho řešení, která se zapisují pomocí volitelných parametrů.“

Klasifikace lineárních rovnic

- a)

$$\begin{aligned}x &+ y + z = 0 \\x &- y + z = 0\end{aligned}$$

- b)

$$\begin{aligned}x &+ y + z = 0 \\x &- y - z = 1 \\2x &- y + z = 0\end{aligned}$$

- c)

$$\begin{aligned}x &+ y + z = -1 \\x &- y - z = 3 \\x &- 2y - z = 2 \\2x &- y + z = 1\end{aligned}$$

Klasifikace lineárních rovnic

- a) Nedourčená homogenní soustava (dvou rovnic o třech neznámých)

$$\begin{aligned}x &+ y + z = 0 \\x &- y + z = 0\end{aligned}$$

- b)

$$\begin{aligned}x &+ y + z = 0 \\x &- y - z = 1 \\2x &- y + z = 0\end{aligned}$$

- c)

$$\begin{aligned}x &+ y + z = -1 \\x &- y - z = 3 \\x &- 2y - z = 2 \\2x &- y + z = 1\end{aligned}$$

Klasifikace lineárních rovnic

- a) Nedourčená homogenní soustava (dvou rovnic o třech neznámých)

$$\begin{aligned}x &+ y + z = 0 \\x &- y + z = 0\end{aligned}$$

- b) Nehomogenní soustava (tří rovnic o třech neznámých)

$$\begin{aligned}x &+ y + z = 0 \\x &- y - z = 1 \\2x &- y + z = 0\end{aligned}$$

- c)

$$\begin{aligned}x &+ y + z = -1 \\x &- y - z = 3 \\x &- 2y - z = 2 \\2x &- y + z = 1\end{aligned}$$

Klasifikace lineárních rovnic

- a) Nedourčená homogenní soustava (dvou rovnic o třech neznámých)

$$\begin{aligned}x &+ y + z = 0 \\x &- y + z = 0\end{aligned}$$

- b) Nehomogenní soustava (tří rovnic o třech neznámých)

$$\begin{aligned}x &+ y + z = 0 \\x &- y - z = 1 \\2x &- y + z = 0\end{aligned}$$

- c) Přeuročená homogenní soustava (čtyř rovnic o třech neznámých)

$$\begin{aligned}x &+ y + z = -1 \\x &- y - z = 3 \\x &- 2y - z = 2 \\2x &- y + z = 1\end{aligned}$$

- Sčítací metoda

- Sčítací metoda
- Dosazovací metoda

- Sčítací metoda
- Dosazovací metoda
- Metody pomocí matic

- Sčítací metoda, postup:
- Dosazovací metoda
- Metody pomocí matic

- Sčítací metoda, postup:
 - 1) Vhodným přičítáním násobků jednotlivých rovnic redukovat jednotlivé proměnné, dokud nezbude poslední proměnná.
- Dosazovací metoda
- Metody pomocí matic

- Sčítací metoda, postup:
 - 1) Vhodným přičítáním násobků jednotlivých rovnic redukovat jednotlivé proměnné, dokud nezbude poslední proměnná.
 - 2) Vypočtené proměnnou postupně dosazovat do redukovaných rovnic.
- Dosazovací metoda
- Metody pomocí matic

- Sčítací metoda, postup:
 - 1) Vhodným přičítáním násobků jednotlivých rovnic redukovat jednotlivé proměnné, dokud nezbude poslední proměnná.
 - 2) Vypočtené proměnnou postupně dosazovat do redukovaných rovnic.
- Dosazovací metoda, postup:
- Metody pomocí matic

- Sčítací metoda, postup:
 - 1) Vhodným přičítáním násobků jednotlivých rovnic redukovat jednotlivé proměnné, dokud nezbude poslední proměnná.
 - 2) Vypočtené proměnnou postupně dosazovat do redukovaných rovnic.
- Dosazovací metoda, postup:
 - 1) Vyjádřit z první rovnice proměnnou x_1 pomocí zbylých proměnných.
- Metody pomocí matic

- Sčítací metoda, postup:
 - 1) Vhodným přičítáním násobků jednotlivých rovnic redukovat jednotlivé proměnné, dokud nezbude poslední proměnná.
 - 2) Vypočtené proměnnou postupně dosazovat do redukovaných rovnic.
- Dosazovací metoda, postup:
 - 1) Vyjádřit z první rovnice proměnnou x_1 pomocí zbylých proměnných.
 - 2) Dosadit získaný vztah do zbylých rovnic.
- Metody pomocí matic

- Sčítací metoda, postup:
 - 1) Vhodným přičítáním násobků jednotlivých rovnic redukovat jednotlivé proměnné, dokud nezbude poslední proměnná.
 - 2) Vypočtené proměnnou postupně dosazovat do redukovaných rovnic.
- Dosazovací metoda, postup:
 - 1) Vyjádřit z první rovnice proměnnou x_1 pomocí zbylých proměnných.
 - 2) Dosadit získaný vztah do zbylých rovnic.
 - 3) Opakovat krok 1) a 2) pro ostatní proměnné.
- Metody pomocí matic

- Sčítací metoda, postup:
 - 1) Vhodným přičítáním násobků jednotlivých rovnic redukovat jednotlivé proměnné, dokud nezbude poslední proměnná.
 - 2) Vypočtené proměnnou postupně dosazovat do redukovaných rovnic.
- Dosazovací metoda, postup:
 - 1) Vyjádřit z první rovnice proměnnou x_1 pomocí zbylých proměnných.
 - 2) Dosadit získaný vztah do zbylých rovnic.
 - 3) Opakovat krok 1) a 2) pro ostatní proměnné.
- Metody pomocí matic (aby jste věděli na co se těšit)

- Sčítací metoda, postup:
 - 1) Vhodným přičítáním násobků jednotlivých rovnic redukovat jednotlivé proměnné, dokud nezbude poslední proměnná.
 - 2) Vypočtené proměnnou postupně dosazovat do redukovaných rovnic.
- Dosazovací metoda, postup:
 - 1) Vyjádřit z první rovnice proměnnou x_1 pomocí zbylých proměnných.
 - 2) Dosadit získaný vztah do zbylých rovnic.
 - 3) Opakovat krok 1) a 2) pro ostatní proměnné.
- Metody pomocí matic (aby jste věděli na co se těšit)
 - Gaussova eliminační metoda

- Sčítací metoda, postup:
 - 1) Vhodným přičítáním násobků jednotlivých rovnic redukovat jednotlivé proměnné, dokud nezbude poslední proměnná.
 - 2) Vypočtené proměnnou postupně dosazovat do redukovaných rovnic.
- Dosazovací metoda, postup:
 - 1) Vyjádřit z první rovnice proměnnou x_1 pomocí zbylých proměnných.
 - 2) Dosadit získaný vztah do zbylých rovnic.
 - 3) Opakovat krok 1) a 2) pro ostatní proměnné.
- Metody pomocí matic (aby jste věděli na co se těšit)
 - Gaussova eliminační metoda
 - Cramerovo pravidlo

Sčítací metoda

$$\begin{array}{rcl} x & + & 2y & + & z & = & 3 \\ 2x & + & 2y & + & 3z & = & 4 \\ x & + & & & z & = & 2 \\ 2x & + & 4y & & & = & 8 \end{array}$$

Sčítací metoda

$$\begin{array}{rcl} x + 2y + z & = & 3 \\ 2x + 2y + 3z & = & 4 \\ x + z & = & 2 \\ \hline 2x + 4y & = & 8 \end{array} \Rightarrow \begin{array}{rcl} x + 2y + z & = & 3 \\ -2y - z & = & -2 \\ -2y & & = -1 \\ -2z & = & 2 \end{array}$$

Sčítací metoda

$$\begin{array}{rcl} x + 2y + z & = & 3 \\ 2x + 2y + 3z & = & 4 \\ x + z & = & 2 \\ \hline 2x + 4y & & = 8 \end{array} \Rightarrow \begin{array}{rcl} x + 2y + z & = & 3 \\ -2y + z & = & -2 \\ -2y & & = -1 \\ -2z & = & 2 \end{array} \Rightarrow$$

$$\begin{array}{rcl} x + 2y + z & = & 3 \\ -2y + z & = & -2 \\ -z & = & 1 \\ -2z & = & 2 \end{array} \Rightarrow \begin{array}{rcl} x + 2y + z & = & 3 \\ -2y + z & = & -2 \\ -z & = & 1 \\ -2z & = & 2 \end{array}$$

Sčítací metoda

$$\begin{array}{rcl} x + 2y + z & = & 3 \\ 2x + 2y + 3z & = & 4 \\ x + z & = & 2 \\ \hline 2x + 4y & & = 8 \end{array} \Rightarrow \begin{array}{rcl} x + 2y + z & = & 3 \\ -2y + z & = & -2 \\ -2y & & = -1 \\ -2z & = & 2 \end{array} \Rightarrow$$

$$\begin{array}{rcl} x + 2y + z & = & 3 \\ -2y + z & = & -2 \\ -z & = & 1 \\ -2z & = & 2 \end{array} \Rightarrow \begin{array}{rcl} x + 2y + z & = & 3 \\ -2y + z & = & -2 \\ -z & = & 1 \\ 0 & = & 0 \end{array}$$

Sčítací metoda

$$\begin{array}{rcl} x + 2y + z & = & 3 \\ 2x + 2y + 3z & = & 4 \\ x + z & = & 2 \\ \hline 2x + 4y & & = 8 \end{array} \Rightarrow \begin{array}{rcl} x + 2y + z & = & 3 \\ -2y + z & = & -2 \\ -2y & & = -1 \\ -2z & = & 2 \end{array} \Rightarrow$$

$$\begin{array}{rcl} x + 2y + z & = & 3 \\ -2y + z & = & -2 \\ -z & = & 1 \\ -2z & = & 2 \end{array} \Rightarrow \begin{array}{rcl} x + 2y + z & = & 3 \\ -2y + z & = & -2 \\ -z & = & 1 \\ 0 & = & 0 \end{array} \Rightarrow$$

$$\begin{array}{rcl} z & = & -1 \\ -2y & = & -2 - z \\ x & = & 3 - 2y - z \end{array} \Rightarrow \begin{array}{l} y = \frac{1}{2} \\ x = 3 \end{array}$$

Dosazovací metoda

$$\begin{array}{rcl} x & + & 2y & + & z & = & 3 \\ 2x & + & 2y & + & 3z & = & 4 \\ x & + & & & z & = & 2 \\ 2x & + & 4y & & & = & 8 \end{array}$$

Dosazovací metoda

$$\begin{array}{lclclcl} x & + & 2y & + & z & = & 3 \Rightarrow x = 3 - 2y - z \\ 2x & + & 2y & + & 3z & = & 4 \\ x & + & & & z & = & 2 \\ 2x & + & 4y & & & = & 8 \end{array}$$

Dosazovací metoda

$$x + 2y + z = 3 \Rightarrow x = 3 - 2y - z$$

$$2x + 2y + 3z = 4$$

$$x + z = 2$$

$$2x + 4y = 8$$

$$2(3 - 2y - z) + 2y + 3z = 4$$

$$3 - 2y - z + z = 2$$

$$2(3 - 2y - z) + 4y = 8$$

Dosazovací metoda

$$x + 2y + z = 3 \Rightarrow x = 3 - 2y - z$$

$$2x + 2y + 3z = 4$$

$$x + z = 2$$

$$2x + 4y = 8$$

$$2(3 - 2y - z) + 2y + 3z = 4$$

$$3 - 2y - z + z = 2$$

$$2(3 - 2y - z) + 4y = 8$$

$$- 2y + z = -2$$

$$- 2y + = -1$$

$$- 2z = 2$$

Dosazovací metoda

$$x + 2y + z = 3 \Rightarrow x = 3 - 2y - z$$

$$2x + 2y + 3z = 4$$

$$x + z = 2$$

$$2x + 4y = 8$$

$$2(3 - 2y - z) + 2y + 3z = 4$$

$$3 - 2y - z + z = 2$$

$$2(3 - 2y - z) + 4y = 8$$

$$- 2y + z = -2$$

$$\begin{aligned} - 2y + &= -1 \Rightarrow y = \frac{1}{2} \\ - 2z &= 2 \end{aligned}$$

Dosazovací metoda

$$x + 2y + z = 3 \Rightarrow x = 3 - 2y - z$$

$$2x + 2y + 3z = 4$$

$$x + z = 2$$

$$2x + 4y = 8$$

$$2(3 - 2y - z) + 2y + 3z = 4$$

$$3 - 2y - z + z = 2$$

$$2(3 - 2y - z) + 4y = 8$$

$$- 2y + z = -2$$

$$- 2y = -1 \Rightarrow y = \frac{1}{2}$$

$$- 2z = 2 \Rightarrow z = -1$$

Dosazovací metoda

$$x + 2y + z = 3 \Rightarrow x = 3 - 2y - z$$

$$2x + 2y + 3z = 4$$

$$x + z = 2$$

$$2x + 4y = 8$$

$$2(3 - 2y - z) + 2y + 3z = 4$$

$$3 - 2y - z + z = 2$$

$$2(3 - 2y - z) + 4y = 8$$

$$- 2y + z = -2 \Rightarrow -2 \cdot \frac{1}{2} + (-1) = -2$$

$$- 2y + = -1 \Rightarrow y = \frac{1}{2}$$

$$- 2z = 2 \Rightarrow z = -1$$

Dosazovací metoda

$$x + 2y + z = 3 \Rightarrow x = 3 - 2y - z$$

$$2x + 2y + 3z = 4 \qquad x = 3 - 2 \cdot \frac{1}{2} - (-1)$$

$$x + z = 2$$

$$2x + 4y = 8$$

$$2(3 - 2y - z) + 2y + 3z = 4$$

$$3 - 2y - z + z = 2$$

$$2(3 - 2y - z) + 4y = 8$$

$$- 2y + z = -2 \Rightarrow -2 \cdot \frac{1}{2} + (-1) = -2$$

$$\begin{aligned} - 2y + &= -1 \Rightarrow y = \frac{1}{2} \\ - 2z &= 2 \Rightarrow z = -1 \end{aligned}$$

Dosazovací metoda

$$\begin{array}{rcl} x + 2y + z & = & 3 \Rightarrow x = 3 - 2y - z \\ 2x + 2y + 3z & = & 4 \qquad \qquad x = 3 - 2 \cdot \frac{1}{2} - (-1) \\ x + \qquad \qquad z & = & 2 \qquad \qquad x = 3 \\ 2x + 4y & = & 8 \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl} 2(3 - 2y - z) + 2y + 3z & = & 4 \\ 3 - 2y - z + z & = & 2 \\ 2(3 - 2y - z) + 4y & = & 8 \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl} - 2y + z & = & -2 \Rightarrow -2 \cdot \frac{1}{2} + (-1) = -2 \\ - 2y + \qquad & = & -1 \Rightarrow y = \frac{1}{2} \\ - 2z & = & 2 \Rightarrow z = -1 \end{array}$$

Matice - základní pojmy

- Maticí řádu $m \times n$ nazýváme obdélníkové schéma reálných čísel o m řádcích a n sloupcích.

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

- Matice značíme většinou velkými tučnými písmeny
- Řádky matice číslujeme shora
- Sloupce matice číslujeme zleva
- Čísla v matici nazýváme prvky matice
- Prvky matice označujeme odpovídajícími malými písmeny s řádkovým a sloupcovým indexem

- Matice o jednom řádku/sloupci nazýváme **vektory**
- Vektory většinou značíme malými tučnými písmeny

$$\mathbf{u} = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \end{pmatrix}$$

- Matici o n řádcích a n sloupcích nazveme **čtvercovou** maticí řádu n
- Prvky a_{ii} matice **A** (prvky jejichž řádkový a sloupcový index se rovná) nazýváme diagonálními prvky
- Všechny diagonální prvky matice **A** nazýváme hlavní diagonálou

- **Jednotková matice** - čtvercová matice, která má na hlavní diagonále 1 a ostatní prvky jsou 0. Značení **E**, nebo **I**, pokud chceme zdůraznit řad matice pak **E_n**, nebo **I_n**

$$\mathbf{E} = \mathbf{I} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- Matice ve **schodovitém tvaru**, je matice jejíž každý řádek začíná větším počtem 0 než řádek předcházející.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

- **Symetrická matice** je matice jejíž prvky splňují podmínu

$$\forall i, j \in \{1, 2, \dots, n\}, a_{ij} = a_{ji}$$

- Příklad:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 5 & 4 \\ 0 & -1 & 4 & 2 \end{pmatrix}$$

- Protipříklad:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 7 \\ 2 & 1 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 5 & 4 \\ 0 & -1 & 4 & 2 \end{pmatrix}$$

- Rovnost matic

- Matice se rovnají pokud jsou stejného řádu a odpovídající prvky se rovnají

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -3 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -3 & 0 \end{pmatrix}, \mathbf{C} = \begin{pmatrix} -1 & -3 \\ 2 & 1 \\ 6 & 5 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{A} \neq \mathbf{B} \text{ a } \mathbf{A} \neq \mathbf{C}$$

- Sčítání matic

- Matice lze sčítat, pokud jsou stejného řádu a výsledné prvky matice jsou součty odpovídajících si prvků původních matic.

$$\mathbf{A} + \mathbf{C} = \begin{pmatrix} 1 + (-1) & 2 + (-3) \\ -3 + 2 & 0 + 1 \\ 0 + 6 & 0 + 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 1 \\ 6 & 5 \end{pmatrix}$$

- Odčítání analogicky

Násobení matic

- Násobení konstantou $c \in \mathbb{R}$

- každý prvek se vynásobí konstantou c

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, 4 \cdot \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 4 \cdot 2 & 4 \cdot (-1) \\ 4 \cdot (-1) & 4 \cdot 2 \\ 4 \cdot 1 & 4 \cdot 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & -4 \\ -4 & 8 \\ 4 & 8 \end{pmatrix}$$

- Násobení matic

- Matici řádu $m \times n$ lze zprava vynásobit maticí řádu $n \times o$, výsledná matice je řádu $m \times o$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & -2 \end{pmatrix} =$$

Násobení matic

- Násobení konstantou $c \in \mathbb{R}$

- každý prvek se vynásobí konstantou c

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, 4 \cdot \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 4 \cdot 2 & 4 \cdot (-1) \\ 4 \cdot (-1) & 4 \cdot 2 \\ 4 \cdot 1 & 4 \cdot 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & -4 \\ -4 & 8 \\ 4 & 8 \end{pmatrix}$$

- Násobení matic

- Matici řádu $m \times n$ lze zprava vynásobit maticí řádu $n \times o$, výsledná matice je řádu $m \times o$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & -2 \end{pmatrix} =$$

$$= \left(\begin{array}{c} 1 \cdot 1 + 2 \cdot 0 \\ \vdots \end{array} \right)$$

Násobení matic

- Násobení konstantou $c \in \mathbb{R}$

- každý prvek se vynásobí konstantou c

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, 4 \cdot \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 4 \cdot 2 & 4 \cdot (-1) \\ 4 \cdot (-1) & 4 \cdot 2 \\ 4 \cdot 1 & 4 \cdot 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & -4 \\ -4 & 8 \\ 4 & 8 \end{pmatrix}$$

- Násobení matic

- Matici řádu $m \times n$ lze zprava vynásobit maticí řádu $n \times o$, výsledná matice je řádu $m \times o$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & -2 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 1 \cdot 1 + 2 \cdot 0 & 1 \cdot 2 + 2 \cdot (-1) \\ & \vdots \end{pmatrix}$$

Násobení matic

- Násobení konstantou $c \in \mathbb{R}$

- každý prvek se vynásobí konstantou c

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, 4 \cdot \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 4 \cdot 2 & 4 \cdot (-1) \\ 4 \cdot (-1) & 4 \cdot 2 \\ 4 \cdot 1 & 4 \cdot 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & -4 \\ -4 & 8 \\ 4 & 8 \end{pmatrix}$$

- Násobení matic

- Matici řádu $m \times n$ lze zprava vynásobit maticí řádu $n \times o$, výsledná matice je řádu $m \times o$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & -2 \end{pmatrix} =$$
$$= \begin{pmatrix} 1 \cdot 1 + 2 \cdot 0 & 1 \cdot 2 + 2 \cdot (-1) & 1 \cdot (-1) + 2 \cdot (-2) \\ & & \end{pmatrix}$$

Násobení matic

- Násobení konstantou $c \in \mathbb{R}$

- každý prvek se vynásobí konstantou c

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, 4 \cdot \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 4 \cdot 2 & 4 \cdot (-1) \\ 4 \cdot (-1) & 4 \cdot 2 \\ 4 \cdot 1 & 4 \cdot 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & -4 \\ -4 & 8 \\ 4 & 8 \end{pmatrix}$$

- Násobení matic

- Matici řádu $m \times n$ lze zprava vynásobit maticí řádu $n \times o$, výsledná matice je řádu $m \times o$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & -2 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 1 \cdot 1 + 2 \cdot 0 & 1 \cdot 2 + 2 \cdot (-1) & 1 \cdot (-1) + 2 \cdot (-2) \\ 0 \cdot 1 + (-1) \cdot 0 & \end{pmatrix}$$

Násobení matic

- Násobení konstantou $c \in \mathbb{R}$

- každý prvek se vynásobí konstantou c

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, 4 \cdot \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 4 \cdot 2 & 4 \cdot (-1) \\ 4 \cdot (-1) & 4 \cdot 2 \\ 4 \cdot 1 & 4 \cdot 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & -4 \\ -4 & 8 \\ 4 & 8 \end{pmatrix}$$

- Násobení matic

- Matici řádu $m \times n$ lze zprava vynásobit maticí řádu $n \times o$, výsledná matice je řádu $m \times o$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & -2 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 1 \cdot 1 + 2 \cdot 0 & 1 \cdot 2 + 2 \cdot (-1) & 1 \cdot (-1) + 2 \cdot (-2) \\ 0 \cdot 1 + (-1) \cdot 0 & 0 \cdot 2 + (-1) \cdot (-1) & \end{pmatrix}$$

Násobení matic

- Násobení konstantou $c \in \mathbb{R}$

- každý prvek se vynásobí konstantou c

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, 4 \cdot \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 4 \cdot 2 & 4 \cdot (-1) \\ 4 \cdot (-1) & 4 \cdot 2 \\ 4 \cdot 1 & 4 \cdot 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & -4 \\ -4 & 8 \\ 4 & 8 \end{pmatrix}$$

- Násobení matic

- Matici řádu $m \times n$ lze zprava vynásobit maticí řádu $n \times o$, výsledná matice je řádu $m \times o$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & -2 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 1 \cdot 1 + 2 \cdot 0 & 1 \cdot 2 + 2 \cdot (-1) & 1 \cdot (-1) + 2 \cdot (-2) \\ 0 \cdot 1 + (-1) \cdot 0 & 0 \cdot 2 + (-1) \cdot (-1) & 0 \cdot (-1) + (-1) \cdot (-2) \end{pmatrix}$$

Násobení matic

- Násobení konstantou $c \in \mathbb{R}$

- každý prvek se vynásobí konstantou c

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, 4 \cdot \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 4 \cdot 2 & 4 \cdot (-1) \\ 4 \cdot (-1) & 4 \cdot 2 \\ 4 \cdot 1 & 4 \cdot 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & -4 \\ -4 & 8 \\ 4 & 8 \end{pmatrix}$$

- Násobení matic

- Matici řádu $m \times n$ lze zprava vynásobit maticí řádu $n \times o$, výsledná matice je řádu $m \times o$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & -2 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 1 \cdot 1 + 2 \cdot 0 & 1 \cdot 2 + 2 \cdot (-1) & 1 \cdot (-1) + 2 \cdot (-2) \\ 0 \cdot 1 + (-1) \cdot 0 & 0 \cdot 2 + (-1) \cdot (-1) & 0 \cdot (-1) + (-1) \cdot (-2) \\ 3 \cdot 1 + (-2) \cdot 0 & & \end{pmatrix}$$

Násobení matic

- Násobení konstantou $c \in \mathbb{R}$

- každý prvek se vynásobí konstantou c

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, 4 \cdot \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 4 \cdot 2 & 4 \cdot (-1) \\ 4 \cdot (-1) & 4 \cdot 2 \\ 4 \cdot 1 & 4 \cdot 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & -4 \\ -4 & 8 \\ 4 & 8 \end{pmatrix}$$

- Násobení matic

- Matici řádu $m \times n$ lze zprava vynásobit maticí řádu $n \times o$, výsledná matice je řádu $m \times o$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & -2 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 1 \cdot 1 + 2 \cdot 0 & 1 \cdot 2 + 2 \cdot (-1) & 1 \cdot (-1) + 2 \cdot (-2) \\ 0 \cdot 1 + (-1) \cdot 0 & 0 \cdot 2 + (-1) \cdot (-1) & 0 \cdot (-1) + (-1) \cdot (-2) \\ 3 \cdot 1 + (-2) \cdot 0 & 3 \cdot 2 + (-2) \cdot (-1) \end{pmatrix}$$

Násobení matic

- Násobení konstantou $c \in \mathbb{R}$

- každý prvek se vynásobí konstantou c

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, 4 \cdot \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 4 \cdot 2 & 4 \cdot (-1) \\ 4 \cdot (-1) & 4 \cdot 2 \\ 4 \cdot 1 & 4 \cdot 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & -4 \\ -4 & 8 \\ 4 & 8 \end{pmatrix}$$

- Násobení matic

- Matici řádu $m \times n$ lze zprava vynásobit maticí řádu $n \times o$, výsledná matice je řádu $m \times o$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & -2 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 1 \cdot 1 + 2 \cdot 0 & 1 \cdot 2 + 2 \cdot (-1) & 1 \cdot (-1) + 2 \cdot (-2) \\ 0 \cdot 1 + (-1) \cdot 0 & 0 \cdot 2 + (-1) \cdot (-1) & 0 \cdot (-1) + (-1) \cdot (-2) \\ 3 \cdot 1 + (-2) \cdot 0 & 3 \cdot 2 + (-2) \cdot (-1) & 3 \cdot (-1) + (-2) \cdot (-2) \end{pmatrix}$$

Násobení matic

- Násobení matic není komutativní $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} \neq \mathbf{B} \cdot \mathbf{A}$
- Příklad:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \end{pmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = (1 \cdot 1 + (-1) \cdot (-1)) = 2$$

- Jednoprvková matice je „číslo“

$$\mathbf{B} \cdot \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 1 & 1 \cdot (-1) \\ (-1) \cdot 1 & (-1) \cdot (-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Násobení matic - příklady

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -2 & 2 & -1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ -2 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Provedte $A \cdot B$

Násobení matic - příklady

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -2 & 2 & -1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ -2 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Proved'te $A \cdot B$

$$\begin{pmatrix} 1 \cdot 0 + 2 \cdot (-2) + 3 \cdot 1 \\ \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \\ \\ \end{pmatrix}$$

Proved'te $B \cdot A$

Násobení matic - příklady

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -2 & 2 & -1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ -2 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Proveďte $A \cdot B$

$$\begin{pmatrix} 1 \cdot 0 + 2 \cdot (-2) + 3 \cdot 1 & 1 \cdot 1 + 2 \cdot (-1) + 3 \cdot 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \quad \quad \end{pmatrix}$$

Proveďte $B \cdot A$

Násobení matic - příklady

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -2 & 2 & -1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ -2 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Proveďte $A \cdot B$

$$\begin{pmatrix} 1 \cdot 0 + 2 \cdot (-2) + 3 \cdot 1 & 1 \cdot 1 + 2 \cdot (-1) + 3 \cdot 0 & 1 \cdot 2 + 2 \cdot (-1) + 3 \cdot 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} & \end{pmatrix}$$

Proveďte $B \cdot A$

Násobení matic - příklady

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -2 & 2 & -1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ -2 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Proveďte $A \cdot B$

$$\begin{pmatrix} 1 \cdot 0 + 2 \cdot (-2) + 3 \cdot 1 & 1 \cdot 1 + 2 \cdot (-1) + 3 \cdot 0 & 1 \cdot 2 + 2 \cdot (-1) + 3 \cdot 0 \\ -2 \cdot 0 + 2 \cdot (-2) + (-1) \cdot 1 & -2 \cdot 1 + 2 \cdot (-1) + (-1) \cdot 0 & \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} & \\ & \end{pmatrix}$$

Proveďte $B \cdot A$

Násobení matic - příklady

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -2 & 2 & -1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ -2 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Proveďte $A \cdot B$

$$\begin{pmatrix} 1 \cdot 0 + 2 \cdot (-2) + 3 \cdot 1 & 1 \cdot 1 + 2 \cdot (-1) + 3 \cdot 0 & 1 \cdot 2 + 2 \cdot (-1) + 3 \cdot 0 \\ -2 \cdot 0 + 2 \cdot (-2) + (-1) \cdot 1 & -2 \cdot 1 + 2 \cdot (-1) + (-1) \cdot 0 & -2 \cdot 2 + 2 \cdot (-1) + (-1) \cdot 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} & \\ & \end{pmatrix}$$

Proveďte $B \cdot A$

Násobení matic - příklady

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -2 & 2 & -1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ -2 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Proveďte $A \cdot B$

$$\begin{pmatrix} 1 \cdot 0 + 2 \cdot (-2) + 3 \cdot 1 & 1 \cdot 1 + 2 \cdot (-1) + 3 \cdot 0 & 1 \cdot 2 + 2 \cdot (-1) + 3 \cdot 0 \\ -2 \cdot 0 + 2 \cdot (-2) + (-1) \cdot 1 & -2 \cdot 1 + 2 \cdot (-1) + (-1) \cdot 0 & -2 \cdot 2 + 2 \cdot (-1) + (-1) \cdot 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 \\ -5 & -4 & -6 \end{pmatrix}$$

Proveďte $B \cdot A$

Násobení matic - příklady

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -2 & 2 & -1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ -2 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Proveďte $A \cdot B$

$$\begin{pmatrix} 1 \cdot 0 + 2 \cdot (-2) + 3 \cdot 1 & 1 \cdot 1 + 2 \cdot (-1) + 3 \cdot 0 & 1 \cdot 2 + 2 \cdot (-1) + 3 \cdot 0 \\ -2 \cdot 0 + 2 \cdot (-2) + (-1) \cdot 1 & -2 \cdot 1 + 2 \cdot (-1) + (-1) \cdot 0 & -2 \cdot 2 + 2 \cdot (-1) + (-1) \cdot 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 \\ -5 & -4 & -6 \end{pmatrix}$$

Proveďte $B \cdot A$ Nelze

- Transponování matic

- „Prohození indexů u prvků matic.“
- $\mathbf{A} = (a_{ij})$, transponovaná matice $\mathbf{A}^T = (a_{ji})$
- Příklad:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{A}^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 2 & -1 & -2 \end{pmatrix}$$

- Vztahy pro transponování matic

- $(\mathbf{A}^T)^T = \mathbf{A}$
- $(\mathbf{A} + \mathbf{B})^T = \mathbf{A}^T + \mathbf{B}^T$
- $(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B})^T = \mathbf{B}^T \cdot \mathbf{A}^T$

- **Determinant** je číslo přiřazené matici, které je definované jen pro čtvercové matice
 - značení $|\mathbf{A}|$, $\det(\mathbf{A})$
 - podle hodnoty determinantu rozděluje na **singulární** ($|\mathbf{A}| = 0$) a **regulární** ($|\mathbf{A}| \neq 0$)
 - ukazuje zda jsou řádky/sloupce matice nezávislé (kombinací ostatních řádků/sloupců)
 - **singulární** matice má závislé řádky/sloupce

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Sarrusovo pravidlo

- Matice řádu 2×2

$$\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} =$$

- Matice řádu 3×3

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 1 \end{vmatrix}$$

- Nelze použít na větší matici!

Sarrusovo pravidlo

- Matice řádu 2×2

$$\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = 2 \cdot 2$$

- Matice řádu 3×3

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 1 \end{vmatrix}$$

- Nelze použít na větší matici!

Sarrusovo pravidlo

- Matice řádu 2×2

$$\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = 2 \cdot 2 - (3 \cdot (-1))$$

- Matice řádu 3×3

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 1 \end{vmatrix}$$

- Nelze použít na větší matice!

Sarrusovo pravidlo

- Matice řádu 2×2

$$\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = 2 \cdot 2 - (3 \cdot (-1))$$

- Matice řádu 3×3

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 1 \end{vmatrix}$$

- Nelze použít na větší matice!

Sarrusovo pravidlo

- Matice řádu 2×2

$$\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = 2 \cdot 2 - (3 \cdot (-1)) = 4 - (-3) = 7$$

- Matice řádu 3×3

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 1 \end{vmatrix}$$

- Nelze použít na větší matici!

Sarrusovo pravidlo

- Matice řádu 2×2

$$\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = 2 \cdot 2 - (3 \cdot (-1)) = 4 - (-3) = 7$$

- Matice řádu 3×3

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 3 \end{vmatrix}$$

- Nelze použít na větší matici!

Výpočet determinantu

Sarrusovo pravidlo

- Matice řádu 2×2

$$\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = 2 \cdot 2 - (3 \cdot (-1)) = 4 - (-3) = 7$$

- Matice řádu 3×3

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 3 \end{vmatrix} =$$

- Nelze použít na větší matici!

Sarrusovo pravidlo

- Matice řádu 2×2

$$\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = 2 \cdot 2 - (3 \cdot (-1)) = 4 - (-3) = 7$$

- Matice řádu 3×3

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 3 \end{vmatrix} = 1 \cdot 1 \cdot 1 + 2 \cdot 2 \cdot 0 + 1 \cdot (-1) \cdot 3 - (0 \cdot 1 \cdot 1 + 3 \cdot 2 \cdot 1 + 1 \cdot (-1) \cdot 2) =$$

- Nelze použít na větší matici!

Výpočet determinantu

Sarrusovo pravidlo

- Matice řádu 2×2

$$\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = 2 \cdot 2 - (3 \cdot (-1)) = 4 - (-3) = 7$$

- Matice řádu 3×3

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 3 \end{vmatrix} = 1 \cdot 1 \cdot 1 + 2 \cdot 2 \cdot 0 + 1 \cdot (-1) \cdot 3 - (0 \cdot 1 \cdot 1 + 3 \cdot 2 \cdot 1 + 1 \cdot (-1) \cdot 2) = 1 + 0 - 3 - (0 + 6 - 2) = -2 - 4 = -6$$

- Nelze použít na větší matici!

Vlastnosti determinantu

- Záměna řádku/sloupce
 - Po výměně dvou řádů se změní znaménko determinantu

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix}$$

- Vynásobení řádku konstantou
 - Po vynásobení řádku matice \mathbf{A} konstantou c se determinant nové matice rovná $c \cdot |\mathbf{A}|$

$$2 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix}$$

- Hodnota determinantu se nezmění pokud k řádku přičteme násobek jiného řádku

$$\cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 6 & 1 \\ 5 & 1 \end{vmatrix}$$

Determinanty-Příklady

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 2 & 3 & -1 \end{vmatrix} =$$

$$\begin{vmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 2 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} =$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ -2 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & 3 \end{vmatrix} =$$

Determinanty-Příklady

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 2 & 3 & -1 \end{vmatrix} = 1 \cdot (-1) \cdot (-1)$$

$$\begin{vmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 2 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} =$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ -2 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & 3 \end{vmatrix} =$$

Determinanty-Příklady

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 2 & 3 & -1 \end{vmatrix} = 1 \cdot (-1) \cdot (-1) + 0 \cdot 3 \cdot (-1)$$

$$\begin{vmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 2 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} =$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ -2 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & 3 \end{vmatrix} =$$

Determinanty-Příklady

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 2 & 3 & -1 \end{vmatrix} = 1 \cdot (-1) \cdot (-1) + 0 \cdot 3 \cdot (-1) + 2 \cdot 2 \cdot 3 - (-1 \cdot 1 \cdot 2)$$

$$\begin{vmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 2 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} =$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ -2 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & 3 \end{vmatrix} =$$

Determinanty-Příklady

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 2 & 3 & -1 \end{vmatrix} = 1 \cdot (-1) \cdot (-1) + 0 \cdot 3 \cdot (-1) + 2 \cdot 2 \cdot 3 - (-1 \cdot 1 \cdot 2 + 3 \cdot 3 \cdot 1)$$

$$\begin{vmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 2 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} =$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ -2 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & 3 \end{vmatrix} =$$

Determinanty-Příklady

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 2 & 3 & -1 \end{vmatrix} = 1 \cdot (-1) \cdot (-1) + 0 \cdot 3 \cdot (-1) + 2 \cdot 2 \cdot 3 - (-1 \cdot 1 \cdot 2 + 3 \cdot 3 \cdot 1 + (-1) \cdot 2 \cdot 0)$$

$$\begin{vmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 2 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} =$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ -2 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & 3 \end{vmatrix} =$$

Determinanty-Příklady

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 2 & 3 & -1 \end{vmatrix} = 1 \cdot (-1) \cdot (-1) + 0 \cdot 3 \cdot (-1) + 2 \cdot 2 \cdot 3 - (-1 \cdot 1 \cdot 2 + 3 \cdot 3 \cdot 1 + (-1) \cdot 2 \cdot 0) = 4$$

$$\begin{vmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 2 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} =$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ -2 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & 3 \end{vmatrix} =$$

Determinanty-Příklady

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 2 & 3 & -1 \end{vmatrix} = 1 \cdot (-1) \cdot (-1) + 0 \cdot 3 \cdot (-1) + 2 \cdot 2 \cdot 3 - (-1 \cdot 1 \cdot 2 + 3 \cdot 3 \cdot 1 + (-1) \cdot 2 \cdot 0) = 4$$

$$\begin{vmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 2 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 3 \cdot 0 \cdot 1$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ -2 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & 3 \end{vmatrix} =$$

Determinanty-Příklady

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 2 & 3 & -1 \end{vmatrix} = 1 \cdot (-1) \cdot (-1) + 0 \cdot 3 \cdot (-1) + 2 \cdot 2 \cdot 3 - (-1 \cdot 1 \cdot 2 + 3 \cdot 3 \cdot 1 + (-1) \cdot 2 \cdot 0) = 4$$

$$\begin{vmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 2 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 3 \cdot 0 \cdot 1 + 2 \cdot 0 \cdot 2$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ -2 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & 3 \end{vmatrix} =$$

Determinanty-Příklady

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 2 & 3 & -1 \end{vmatrix} = 1 \cdot (-1) \cdot (-1) + 0 \cdot 3 \cdot (-1) + 2 \cdot 2 \cdot 3 - (-1 \cdot 1 \cdot 2 + 3 \cdot 3 \cdot 1 + (-1) \cdot 2 \cdot 0) = 4$$

$$\begin{vmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 2 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 3 \cdot 0 \cdot 1 + 2 \cdot 0 \cdot 2 + 1 \cdot (-1) \cdot (-1)$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ -2 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & 3 \end{vmatrix} =$$

Determinanty-Příklady

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 2 & 3 & -1 \end{vmatrix} = 1 \cdot (-1) \cdot (-1) + 0 \cdot 3 \cdot (-1) + 2 \cdot 2 \cdot 3 - (-1 \cdot 1 \cdot 2 + 3 \cdot 3 \cdot 1 + (-1) \cdot 2 \cdot 0) = 4$$

$$\begin{vmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 2 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 3 \cdot 0 \cdot 1 + 2 \cdot 0 \cdot 2 + 1 \cdot (-1) \cdot (-1) - (2 \cdot 0 \cdot 1)$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ -2 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & 3 \end{vmatrix} =$$

Determinanty-Příklady

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 2 & 3 & -1 \end{vmatrix} = 1 \cdot (-1) \cdot (-1) + 0 \cdot 3 \cdot (-1) + 2 \cdot 2 \cdot 3 - (-1 \cdot 1 \cdot 2 + 3 \cdot 3 \cdot 1 + (-1) \cdot 2 \cdot 0) = 4$$

$$\begin{vmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 2 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 3 \cdot 0 \cdot 1 + 2 \cdot 0 \cdot 2 + 1 \cdot (-1) \cdot (-1) - (2 \cdot 0 \cdot 1 + (-1) \cdot 0 \cdot 3)$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ -2 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & 3 \end{vmatrix} =$$

Determinanty-Příklady

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 2 & 3 & -1 \end{vmatrix} = 1 \cdot (-1) \cdot (-1) + 0 \cdot 3 \cdot (-1) + 2 \cdot 2 \cdot 3 - (-1 \cdot 1 \cdot 2 + 3 \cdot 3 \cdot 1 + (-1) \cdot 2 \cdot 0) = 4$$

$$\begin{vmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 2 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 3 \cdot 0 \cdot 1 + 2 \cdot 0 \cdot 2 + 1 \cdot (-1) \cdot (-1) - (2 \cdot 0 \cdot 1 + (-1) \cdot 0 \cdot 3 + 1 \cdot (-1) \cdot 2)$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ -2 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & 3 \end{vmatrix} =$$

Determinanty-Příklady

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 2 & 3 & -1 \end{vmatrix} = 1 \cdot (-1) \cdot (-1) + 0 \cdot 3 \cdot (-1) + 2 \cdot 2 \cdot 3 - (-1 \cdot 1 \cdot 2 + 3 \cdot 3 \cdot 1 + (-1) \cdot 2 \cdot 0) = 4$$

$$\begin{vmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 2 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 3 \cdot 0 \cdot 1 + 2 \cdot 0 \cdot 2 + 1 \cdot (-1) \cdot (-1) - (2 \cdot 0 \cdot 1 + (-1) \cdot 0 \cdot 3 + 1 \cdot (-1) \cdot 2) = 3$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ -2 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & 3 \end{vmatrix} =$$

Determinanty-Příklady

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 2 & 3 & -1 \end{vmatrix} = 1 \cdot (-1) \cdot (-1) + 0 \cdot 3 \cdot (-1) + 2 \cdot 2 \cdot 3 - (-1 \cdot 1 \cdot 2 + 3 \cdot 3 \cdot 1 + (-1) \cdot 2 \cdot 0) = 4$$

$$\begin{vmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 2 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 3 \cdot 0 \cdot 1 + 2 \cdot 0 \cdot 2 + 1 \cdot (-1) \cdot (-1) - (2 \cdot 0 \cdot 1 + (-1) \cdot 0 \cdot 3 + 1 \cdot (-1) \cdot 2) = 3$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ -2 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = 1 \cdot 1 \cdot 3$$

Determinanty-Příklady

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 2 & 3 & -1 \end{vmatrix} = 1 \cdot (-1) \cdot (-1) + 0 \cdot 3 \cdot (-1) + 2 \cdot 2 \cdot 3 - (-1 \cdot 1 \cdot 2 + 3 \cdot 3 \cdot 1 + (-1) \cdot 2 \cdot 0) = 4$$

$$\begin{vmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 2 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 3 \cdot 0 \cdot 1 + 2 \cdot 0 \cdot 2 + 1 \cdot (-1) \cdot (-1) - (2 \cdot 0 \cdot 1 + (-1) \cdot 0 \cdot 3 + 1 \cdot (-1) \cdot 2) = 3$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ -2 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = 1 \cdot 1 \cdot 3 + (-2) \cdot 2 \cdot 2$$

Determinanty-Příklady

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 2 & 3 & -1 \end{vmatrix} = 1 \cdot (-1) \cdot (-1) + 0 \cdot 3 \cdot (-1) + 2 \cdot 2 \cdot 3 - (-1 \cdot 1 \cdot 2 + 3 \cdot 3 \cdot 1 + (-1) \cdot 2 \cdot 0) = 4$$

$$\begin{vmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 2 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 3 \cdot 0 \cdot 1 + 2 \cdot 0 \cdot 2 + 1 \cdot (-1) \cdot (-1) - (2 \cdot 0 \cdot 1 + (-1) \cdot 0 \cdot 3 + 1 \cdot (-1) \cdot 2) = 3$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ -2 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = 1 \cdot 1 \cdot 3 + (-2) \cdot 2 \cdot 2 + (-1) \cdot 1 \cdot 1$$

Determinanty-Příklady

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 2 & 3 & -1 \end{vmatrix} = 1 \cdot (-1) \cdot (-1) + 0 \cdot 3 \cdot (-1) + 2 \cdot 2 \cdot 3 - (-1 \cdot 1 \cdot 2 + 3 \cdot 3 \cdot 1 + (-1) \cdot 2 \cdot 0) = 4$$

$$\begin{vmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 2 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 3 \cdot 0 \cdot 1 + 2 \cdot 0 \cdot 2 + 1 \cdot (-1) \cdot (-1) - (2 \cdot 0 \cdot 1 + (-1) \cdot 0 \cdot 3 + 1 \cdot (-1) \cdot 2) = 3$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ -2 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = 1 \cdot 1 \cdot 3 + (-2) \cdot 2 \cdot 2 + (-1) \cdot 1 \cdot 1 - (2 \cdot 1 \cdot (-1))$$

Determinanty-Příklady

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 2 & 3 & -1 \end{vmatrix} = 1 \cdot (-1) \cdot (-1) + 0 \cdot 3 \cdot (-1) + 2 \cdot 2 \cdot 3 - (-1 \cdot 1 \cdot 2 + 3 \cdot 3 \cdot 1 + (-1) \cdot 2 \cdot 0) = 4$$

$$\begin{vmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 2 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 3 \cdot 0 \cdot 1 + 2 \cdot 0 \cdot 2 + 1 \cdot (-1) \cdot (-1) - (2 \cdot 0 \cdot 1 + (-1) \cdot 0 \cdot 3 + 1 \cdot (-1) \cdot 2) = 3$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ -2 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = 1 \cdot 1 \cdot 3 + (-2) \cdot 2 \cdot 2 + (-1) \cdot 1 \cdot 1 - (2 \cdot 1 \cdot (-1) + 1 \cdot 2 \cdot 1)$$

Determinanty-Příklady

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 2 & 3 & -1 \end{vmatrix} = 1 \cdot (-1) \cdot (-1) + 0 \cdot 3 \cdot (-1) + 2 \cdot 2 \cdot 3 - (-1 \cdot 1 \cdot 2 + 3 \cdot 3 \cdot 1 + (-1) \cdot 2 \cdot 0) = 4$$

$$\begin{vmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 2 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 3 \cdot 0 \cdot 1 + 2 \cdot 0 \cdot 2 + 1 \cdot (-1) \cdot (-1) - (2 \cdot 0 \cdot 1 + (-1) \cdot 0 \cdot 3 + 1 \cdot (-1) \cdot 2) = 3$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ -2 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = 1 \cdot 1 \cdot 3 + (-2) \cdot 2 \cdot 2 + (-1) \cdot 1 \cdot 1 - (2 \cdot 1 \cdot (-1) + 1 \cdot 2 \cdot 1 + 3 \cdot 1 \cdot (-2))$$

Determinanty-Příklady

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 2 & 3 & -1 \end{vmatrix} = 1 \cdot (-1) \cdot (-1) + 0 \cdot 3 \cdot (-1) + 2 \cdot 2 \cdot 3 - (-1 \cdot 1 \cdot 2 + 3 \cdot 3 \cdot 1 + (-1) \cdot 2 \cdot 0) = 4$$

$$\begin{vmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 2 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 3 \cdot 0 \cdot 1 + 2 \cdot 0 \cdot 2 + 1 \cdot (-1) \cdot (-1) - (2 \cdot 0 \cdot 1 + (-1) \cdot 0 \cdot 3 + 1 \cdot (-1) \cdot 2) = 3$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ -2 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = 1 \cdot 1 \cdot 3 + (-2) \cdot 2 \cdot 2 + (-1) \cdot 1 \cdot 1 - (2 \cdot 1 \cdot (-1) + 1 \cdot 2 \cdot 1 + 3 \cdot 1 \cdot (-2)) = 0$$

- Značení - $h(\mathbf{A})$
- Udává počet lineárně nezávislých řádků
- Hodnost matice zjistíme převedením matice na schodovitý tvar pomocí ekvivalentních řádkových úprav na schodovitý tvar, počet nenulových řádků udává hodnost matice
 - Mezi elementární řádkové úpravy patří:
 - Výměna pořadí řádků
 - Vynásobení řádku konstantou
 - Přičítání / odčítání dvou řádků matice

Hodnost matice - příklad

$$\left(\begin{array}{ccc} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -3 & -6 \\ 0 & -6 & -12 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -3 & -6 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$-4 \cdot [1]$ $-7 \cdot [1]$ $-2 \cdot [2]$

Hodnost matice $h(\mathbf{A}) = 2$

- Soustavy lineárních rovnic je možné zapsat pomocí **rozšířené matice**

$$\left(\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{array} \right)$$

- Zkráceně $(\tilde{\mathbf{A}})$
- Metody řešení
 - Gaussova eliminační metoda (univerzální, ekvivalent součtové metody)
 - Cramerovo pravidlo (jen v případech, kdy matice \mathbf{A} je čtvercová)

Frobeniova věta

Soustava má (alespoň jedno) řešení právě tehdy, když se hodnota matice $h(\mathbf{A})$ rovná hodnosti rozšířené matice soustavy $h(\tilde{\mathbf{A}})$, tedy když:

- ① Soustava s n neznámými má jediné řešení právě tehdy, když platí

$$h(\mathbf{A}) = h(\tilde{\mathbf{A}}) = n$$

- ② Soustava s n neznámými nemá žádné řešení právě tehdy, když platí

$$h(\mathbf{A}) \neq h(\tilde{\mathbf{A}})$$

- ③ Soustava s n neznámými má nekonečně mnoho řešení právě tehdy, když platí

$$h(\mathbf{A}) = h(\tilde{\mathbf{A}}) < n$$

Řešení existuje nekonečně mnoho závislých na $(n - h(\tilde{\mathbf{A}}))$ parametrech.

Gaussova eliminační metoda - příklad

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 0 & 5 \\ -1 & 2 & 3 & -1 \end{array} \right)$$

Gaussova eliminační metoda - příklad

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 0 & 5 \\ -1 & 2 & 3 & -1 \end{array} \right) \quad -2 \cdot [1]$$

Gaussova eliminační metoda - příklad

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 0 & 5 \\ -1 & 2 & 3 & -1 \end{array} \right) \quad \begin{matrix} -2 \cdot [1] \\ +1 \cdot [1] \end{matrix}$$

Gaussova eliminační metoda - příklad

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 0 & 5 \\ -1 & 2 & 3 & -1 \end{array} \right) \quad \begin{matrix} -2 \cdot [1] \\ +1 \cdot [1] \end{matrix} \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & -3 & -2 & 1 \\ 0 & 3 & 4 & 1 \end{array} \right)$$

Gaussova eliminační metoda - příklad

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 0 & 5 \\ -1 & 2 & 3 & -1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & -3 & -2 & 1 \\ 0 & 3 & 4 & 1 \end{array} \right) + 1 \cdot [2]$$

Gaussova eliminační metoda - příklad

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 0 & 5 \\ -1 & 2 & 3 & -1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & -3 & -2 & 1 \\ 0 & 3 & 4 & 1 \end{array} \right) + 1 \cdot [2]$$
$$\sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & -3 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \end{array} \right)$$

Gaussova eliminační metoda - příklad

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 0 & 5 \\ -1 & 2 & 3 & -1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & -3 & -2 & 1 \\ 0 & 3 & 4 & 1 \end{array} \right)$$
$$\sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & -3 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \end{array} \right)$$

Zbylý postup jako u sčítací metody.

Gaussova eliminační metoda - příklad

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 0 & 5 \\ -1 & 2 & 3 & -1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & -3 & -2 & 1 \\ 0 & 3 & 4 & 1 \end{array} \right)$$
$$\sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & -3 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \end{array} \right)$$

Zbylý postup jako u sčítací metody.

$$2x_3 = 2 \Rightarrow x_3 = 1$$

Gaussova eliminační metoda - příklad

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 0 & 5 \\ -1 & 2 & 3 & -1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & -3 & -2 & 1 \\ 0 & 3 & 4 & 1 \end{array} \right)$$
$$\sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & -3 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \end{array} \right)$$

Zbylý postup jako u sčítací metody.

$$2x_3 = 2 \Rightarrow x_3 = 1$$

$$-3x_2 - 2 \cdot 1 = 1 \Rightarrow 3x_2 = -3 \Rightarrow x_2 = -1$$

Gaussova eliminační metoda - příklad

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 0 & 5 \\ -1 & 2 & 3 & -1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & -3 & -2 & 1 \\ 0 & 3 & 4 & 1 \end{array} \right)$$
$$\sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & -3 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \end{array} \right)$$

Zbylý postup jako u sčítací metody.

$$2x_3 = 2 \Rightarrow x_3 = 1$$

$$-3x_2 - 2 \cdot 1 = 1 \Rightarrow 3x_2 = -3 \Rightarrow x_2 = -1$$

$$x_1 + (-1) + 1 = 2 \Rightarrow x_1 = 2$$

Gaussova eliminační metoda - příklad

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 0 & 5 \\ -1 & 2 & 3 & -1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & -3 & -2 & 1 \\ 0 & 3 & 4 & 1 \end{array} \right)$$
$$\sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & -3 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \end{array} \right)$$

Zbylý postup jako u sčítací metody.

$$2x_3 = 2 \Rightarrow x_3 = 1$$

$$-3x_2 - 2 \cdot 1 = 1 \Rightarrow 3x_2 = -3 \Rightarrow x_2 = -1$$

$$x_1 + (-1) + 1 = 2 \Rightarrow x_1 = 2$$

$$[x_1; x_2; x_3] = [2; -1; 1]$$

Cramerovo pravidlo

$$(\mathbf{A} | \mathbf{b}), \quad \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 0 & 5 \\ -1 & 2 & 3 & -1 \end{array} \right)$$

- Metoda spočívá v postupném počítání determinantů

$$x_1 = \frac{|\mathbf{A}_1|}{|\mathbf{A}|}, \quad x_2 = \frac{|\mathbf{A}_2|}{|\mathbf{A}|}, \quad x_3 = \frac{|\mathbf{A}_3|}{|\mathbf{A}|}$$

- Kde matice $\mathbf{A}_1, \mathbf{A}_2, \mathbf{A}_3$ vyniknou záměnou pravé strany (vektoru \mathbf{b}) za sloupec s odpovídajícím indexem

$$\mathbf{A}_1 \left(\begin{array}{ccc} 2 & 1 & 1 \\ 5 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 3 \end{array} \right), \quad \mathbf{A}_2 \left(\begin{array}{ccc} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 0 \\ -1 & -1 & 3 \end{array} \right), \quad \mathbf{A}_3 \left(\begin{array}{ccc} 1 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 5 \\ -1 & 2 & -1 \end{array} \right)$$

Cramerovo pravidlo - dopočítání

$$|\mathbf{A}| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 3 \end{vmatrix} =$$

$$|\mathbf{A}_1| = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 5 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 3 \end{vmatrix} =$$

$$|\mathbf{A}_2| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 0 \\ -1 & -1 & 3 \end{vmatrix} =$$

$$|\mathbf{A}_3| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 5 \\ -1 & 2 & -1 \end{vmatrix} =$$

Cramerovo pravidlo - dopočítání

$$|\mathbf{A}| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = -3 + 4 + 0 - (1 + 0 + 6) =$$

$$|\mathbf{A}_1| = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 5 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 3 \end{vmatrix} =$$

$$|\mathbf{A}_2| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 0 \\ -1 & -1 & 3 \end{vmatrix} =$$

$$|\mathbf{A}_3| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 5 \\ -1 & 2 & -1 \end{vmatrix} =$$

Cramerovo pravidlo - dopočítání

$$|\mathbf{A}| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = -3 + 4 + 0 - (1 + 0 + 6) = -6$$

$$|\mathbf{A}_1| = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 5 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 3 \end{vmatrix} =$$

$$|\mathbf{A}_2| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 0 \\ -1 & -1 & 3 \end{vmatrix} =$$

$$|\mathbf{A}_3| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 5 \\ -1 & 2 & -1 \end{vmatrix} =$$

Cramerovo pravidlo - dopočítání

$$|\mathbf{A}| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = -3 + 4 + 0 - (1 + 0 + 6) = -6$$

$$|\mathbf{A}_1| = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 5 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = -6 + 10 + 0 - (1 + 0 + 15) =$$

$$|\mathbf{A}_2| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 0 \\ -1 & -1 & 3 \end{vmatrix} =$$

$$|\mathbf{A}_3| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 5 \\ -1 & 2 & -1 \end{vmatrix} =$$

Cramerovo pravidlo - dopočítání

$$|\mathbf{A}| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = -3 + 4 + 0 - (1 + 0 + 6) = -6$$

$$|\mathbf{A}_1| = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 5 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = -6 + 10 + 0 - (1 + 0 + 15) = -12$$

$$|\mathbf{A}_2| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 0 \\ -1 & -1 & 3 \end{vmatrix} =$$

$$|\mathbf{A}_3| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 5 \\ -1 & 2 & -1 \end{vmatrix} =$$

Cramerovo pravidlo - dopočítání

$$|\mathbf{A}| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = -3 + 4 + 0 - (1 + 0 + 6) = -6$$

$$|\mathbf{A}_1| = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 5 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = -6 + 10 + 0 - (1 + 0 + 15) = -12$$

$$|\mathbf{A}_2| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 0 \\ -1 & -1 & 3 \end{vmatrix} = 15 + (-2) + 0 - (-5 + 0 + 12) =$$

$$|\mathbf{A}_3| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 5 \\ -1 & 2 & -1 \end{vmatrix} =$$

Cramerovo pravidlo - dopočítání

$$|\mathbf{A}| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = -3 + 4 + 0 - (1 + 0 + 6) = -6$$

$$|\mathbf{A}_1| = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 5 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = -6 + 10 + 0 - (1 + 0 + 15) = -12$$

$$|\mathbf{A}_2| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 0 \\ -1 & -1 & 3 \end{vmatrix} = 15 + (-2) + 0 - (-5 + 0 + 12) = 6$$

$$|\mathbf{A}_3| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 5 \\ -1 & 2 & -1 \end{vmatrix} =$$

Cramerovo pravidlo - dopočítání

$$|\mathbf{A}| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = -3 + 4 + 0 - (1 + 0 + 6) = -6$$

$$|\mathbf{A}_1| = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 5 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = -6 + 10 + 0 - (1 + 0 + 15) = -12$$

$$|\mathbf{A}_2| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 0 \\ -1 & -1 & 3 \end{vmatrix} = 15 + (-2) + 0 - (-5 + 0 + 12) = 6$$

$$|\mathbf{A}_3| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 5 \\ -1 & 2 & -1 \end{vmatrix} = 1 + 8 + (-5) - (2 + 10 + (-2)) =$$

Cramerovo pravidlo - dopočítání

$$|\mathbf{A}| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = -3 + 4 + 0 - (1 + 0 + 6) = -6$$

$$|\mathbf{A}_1| = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 5 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = -6 + 10 + 0 - (1 + 0 + 15) = -12$$

$$|\mathbf{A}_2| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 0 \\ -1 & -1 & 3 \end{vmatrix} = 15 + (-2) + 0 - (-5 + 0 + 12) = 6$$

$$|\mathbf{A}_3| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 5 \\ -1 & 2 & -1 \end{vmatrix} = 1 + 8 + (-5) - (2 + 10 + (-2)) = -6$$

Cramerovo pravidlo - dopočítání

$$|\mathbf{A}| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = -3 + 4 + 0 - (1 + 0 + 6) = -6$$

$$|\mathbf{A}_1| = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 5 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = -6 + 10 + 0 - (1 + 0 + 15) = -12$$

$$|\mathbf{A}_2| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 0 \\ -1 & -1 & 3 \end{vmatrix} = 15 + (-2) + 0 - (-5 + 0 + 12) = 6$$

$$|\mathbf{A}_3| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 5 \\ -1 & 2 & -1 \end{vmatrix} = 1 + 8 + (-5) - (2 + 10 + (-2)) = -6$$

$$x_1 = \frac{-12}{-6} = 2; x_2 = \frac{6}{-6} = -1; x_3 = \frac{-6}{-6} = 1$$

Řešte soustavu rovnic

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 1 & 4 \\ -2 & -1 & -1 & -3 \end{array} \right)$$

Řešený příklad - parametr

Řešte soustavu rovnic

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 1 & 4 \\ -2 & -1 & -1 & -3 \end{array} \right)$$

Schodovitý tvar matice

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

Řešený příklad - parametr

Řešte soustavu rovnic

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 1 & 4 \\ -2 & -1 & -1 & -3 \end{array} \right)$$

Schodovitý tvar matice

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

Hodnost matice $h(\mathbf{A}) = h(\tilde{\mathbf{A}}) = 2$, tedy soustava má řešení

Řešený příklad - parametr

Řešte soustavu rovnic

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 1 & 4 \\ -2 & -1 & -1 & -3 \end{array} \right)$$

Schodovitý tvar matice

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

Hodnost matice $h(\mathbf{A}) = h(\tilde{\mathbf{A}}) = 2$, tedy soustava má řešení

Proměnné jsou 3, je potřeba zvolit $3-2=1$ parametr, parametr volíme na řádku, kde „přibylo“ více proměnných než 1 (tedy y , nebo z)

$$z = t \in \mathbb{R} \rightarrow y = 1 + t$$

$$x - (1 + t) + 2t = 3 \rightarrow x = 4 - t$$